

## CECHY I KORZYŚCI

- umożliwiają bezpieczny i szybki pomiar dużych prądów i napięć bez ingerencji w obwód
- dostarczane wraz z praktycznym futerałem
- duży czytelny wyświetlacz
- funkcja pamięci wartości pomiarowych HOLD



## DANE LOGISTYCZNE

Typ	UT201
Indeks Ergom	E07MT-01200101101

### Dokładność pomiaru:

Pomiar napięcia DC: (200mV/2V/20V/200V/600V)  $\pm(0.8\%+1)$ ;  
 Pomiar napięcia AC: (2V/20V/200V/600V)  $\pm(1.2\%+5)$ ;  
 Pomiar prądu AC: (2A/20A/200A/400A)  $\pm(1.5\%+5)$ ;  
 Pomiar rezystancji: (200 $\Omega$ /2k $\Omega$ /20k $\Omega$ /200k $\Omega$ /2M $\Omega$ /20M $\Omega$ )  $\pm(1\%+2)$ ;

## DANE MECHANICZNE

Rozwarcie szczęk pomiarowych	28
------------------------------	----

## DANE ELEKTRYCZNE

Pomiar napięcia przemiennego	2V 20V 200V 600V
Pomiar napięcia stałego	200mV 2V 20V 200V 600V
Pomiar rezystancji	200 $\Omega$ 2k $\Omega$ 20k $\Omega$ 200k $\Omega$ 2M $\Omega$ 20M $\Omega$
Pomiar prądu przemiennego	2A 20A 200A 400A